

85005000

hoofdschakelaar 2-polig 40A (85005000)



40A

Nominale
stroom

400

Volt



Specificaties

Artikelnummer	85005000
Fabrikantnummer	85005000
EAN code	8718924261958
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	hoofdschakelaar
Artikelnummer oud	E10126
Aantal polen	2
Nom. continuustroom Iu (A)	40

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	480
Spanningstype	AC



Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.158
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	1260
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	480
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5
Watt verliezen (Pv)	1.8
Installatieklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (Inc)	10

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

Een hoofdschakelaar wordt gebruikt om de gehele installatie spanningsloos te maken in één handeling. De aangegeven stroom (A) is de maximale stroom die geschakeld mag worden door deze hoofdschakelaar.

Gegeneerd op datum: 06-08-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690