

**fornuisgroep 2-polig+2
nul 16A B-kar
(85003000)**



Nominale
stroom

polig



Specificaties

Artikelnummer	85003000
Fabrikantnummer	85003000
EAN code	8718924261163
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Fornuisgroep
Artikelnummer oud	E10119
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. (meet)spanning (V) (V)	240
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/10
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	35
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	216

Technische details

Aantal beveiligde polen	2
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6

Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (Pv) (W)	6.8
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	1,2
Grid afstand "a" (mm)	45
Watt verliezen (Pv)	6.8

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

De fornuisgroep wordt gebruikt om een elektrisch fornuis aan te sluiten. Een standaard groep wordt niet gebruikt om een fornuis aan te sluiten, omdat het vermogen van een fornuis te hoog is. Deze fornuisgroep heeft 10 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 18-06-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690