

85001002

installatieautomaat 1- polig+nul 10A B-kar (85001002)



10A

Nominale stroom

2

polig



Specificaties

Artikelnummer	85001002
Fabrikantnummer	85001002
EAN code	8718924262184
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat
Artikelnummer oud	E120118
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	10
Nom. (meet)spanning (V) (V)	240
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/10
Breedte (mm)	17.5
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	105

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Spanningstype	AC

Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (Pv) (W)	3
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	1,2
Grid afstand "a" (mm)	45
Watt verliezen (Pv)	3

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V. Deze installatieautomaat heeft 10 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 18-06-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690