

85001022

# installatieautomaat 2- polig 40A B-kar (85001022)



**40A**

Nominale stroom

**2**

polig



# Specificaties

Artikelnummer	85001022
Fabrikantnummer	85001022
EAN code	8718924267820
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat
Artikelnummer oud	E568791
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	35
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	216

## Technische details

Aantal beveiligde polen	2
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	12
Breedte in module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (Pv) (W)	5.8
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2-3
Grid afstand "a" (mm)	45
Watt verliezen (Pv)	5.8

# Referentie/ Links

[www.emat.nl](http://www.emat.nl)

## Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V. Deze installatieautomaat heeft 10 jaar garantie.

**Gegenereerd op datum: 18-06-2025**

EMAT Groepenkasten B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[binnendienst@emat.nl](mailto:binnendienst@emat.nl)  
+31(0)885111690