

85005005



hoofdschakelaar 4-polig 125A (85005005)

125A

Nominale
stroom

400

Volt



Specificaties

Artikelnummer	85005005
Fabrikantnummer	85005005
EAN code	8718924265611
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	hoofdschakelaar
Artikelnummer oud	E10137
Aantal polen	4
Nom. continustroom Iu (A)	125

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	125
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	1500
Spanningstype	AC



Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	70
Gewicht (kg)	0.317
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	2500
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	1500
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5
Watt verliezen (Pv)	6
Installatieklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (Inc)	10

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

Een hoofdschakelaar wordt gebruikt om de gehele installatie spanningsloos te maken in één handeling. De aangegeven stroom (A) is de maximale stroom die geschakeld mag worden door deze hoofdschakelaar.

Gegenereerd op datum: 06-08-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690