

85005001



hoofdschakelaar 2-polig 63A (85005001)

63A

Nominale
stroom

400

Volt



Specificaties

Artikelnummer	85005001
Fabrikantnummer	85005001
EAN code	8718924261972
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	hoofdschakelaar
Artikelnummer oud	E10135
Aantal polen	2
Nom. continustroom Iu (A)	63

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	63
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	756
Spanningstype	AC



Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.158
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	1260
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	756
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5
Watt verliezen (Pv)	2.8
Installatieklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (Inc)	10

Referentie/ Links

www.emat.nl

Productomschrijving

Een hoofdschakelaar wordt gebruikt om de gehele installatie spanningsloos te maken in één handeling. De aangegeven stroom (A) is de maximale stroom die geschakeld mag worden door deze hoofdschakelaar.

Gegenereerd op datum: 06-08-2025

EMAT Groepenkasten B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
binnendienst@emat.nl
+31(0)885111690